

# DIGI PLEX EVO

Hangjelzős élesítő/hatástalanító  
modul



Felhasználói útmutató

**P** **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**<sup>®</sup>  
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Printed in Canada 06/2007 paradox.com APR3ADM2-EU02

## TARTALOM

---

BEVEZETÉS .....	4
BELÉPŐKÓDOK .....	4
HOGYAN HASZNÁLJAM? .....	4
AMIT TUDNI ÉRDEMES.....	5
<i>Amikor felhívja az APR3-ADM2 modult...</i> .....	5
<i>Amikor élesít vagy hatástalanít...</i> .....	6
<i>Amikor aktivál vagy deaktivál PGM kimenetet...</i> .....	6
<i>Amikor használja az APR3-ADM2 modult...</i> .....	7
TELEFONGOMBBAL ELÉRHETŐ	
SZOLGÁLTATÁSOK .....	7
<i>Törlés - [*]</i> .....	7
<i>APR3-ADM2 kimenet aktiválás/deaktiválás - [#] [0]</i> ...	7
<i>Vonalbontás - [#] [9]</i> .....	7
RENDSZER ELLENÖRZŐLISTA .....	8
APR3-ADM2 PÉLDA .....	9

## KOMPATIBILITÁS

---

- EVO48, EVO96, EVO192
- DGP-NE96, DGP-848

## BEVEZETÉS

---

Gratulálunk, hogy a Paradox Hangjelzős élesítő/hatástalanító modulját választotta. Az APR3-ADM3 segítségével bármilyen nyomógombos telefon kezelőként használható. Az APR3-ADM2 modullal, élesítheti és hatástalaníthatja a Digiplex EVO rendszert, valamint aktiválhat vagy deaktiválhat APR3-ADM2 kimeneteket (PGM)—mindezt telefonról. A részletes hangüzenetek adnak útmutatást, az APR3-ADM2 kezelése olyan egyszerű, mint telefonálni.

## BELÉPŐKÓDOK

---

Az APR3-ADM2 a felhasználó belépőkóddal enged hozzáférést a vagyonvédelmi rendszerhez. A vagyonvédelmi rendszerben a kezelőn megadott felhasználó belépőkód ugyanaz, mint amelyet a telefonon kell használni.

## HOGYAN HASZNÁLJAM?

---

1. lépés: Vegye fel a telefont, és tárcsázza a telefonszámot (amelyre az APR3-ADM2 csatlakozik).

*4 Digiplex EVO felhasználói útmutató*

Az APR3-ADM2 kéri a felhasználókódot.

2. lépés: Adja meg a belépőkódját.



**Ha a vagyonvédelmi rendszer változó kódhossz elfogadására van programozva, nyomja meg a [#] gombot, miután megadta a belépőkódot.**

3. lépés: A telefongombok **[1]-[8]**-ig megfelelnek a területeknek 1-8-ig, úgy mint a kezelőn. A rendszerélesítéséhez vagy hatástalanításához, nyomja meg a terület számát a telefonon. Ez átváltja a terület állapotát élesítettről hatástalanítottra és vissza. Lásd, 1. példa a 9. oldalon.

4. lépés: Az APR3-ADM2 kimenetének (PGM) aktiválásához vagy deaktiválásához, nyomja meg a **[#]** gombot, majd a **[0]** gombot. Lásd, 1. példa a 9. oldalon.

AMIT TUDNI ÉRDEMES

---

**Amikor felhívja az APR3-ADM2 modult...**

- Ha üzenetrögzítőt használó rendszerhez kíván hozzáférni, hívja az APR3-ADM2

modult, tegye le, majd 10 másodperc múlva hívja fel újra az APR3-ADM2 modult.

***Amikor élesít vagy hatástalanít...***

- Csak azt a területet élesítheti vagy hatástalaníthatja, amelyikhez a kódjának hozzáférése van.
- Ha olyan területet élesített, ahol nyitott zóna van, a vagyonvédelmi rendszer *Kényszer élesíti* a területet. Ez csak azoknál a felhasználókódoknál lehetséges, melyek *Kényszer élesítés* szolgáltatással rendelkeznek.

***Amikor aktívál vagy deaktivál PGM kimenetet...***

- Az APR3-ADM2 kimenete használható lámpák kapcsolására, garázsajtó nyitásra, zárásra és még sok másra. Erről kérdezze a telepítőt.
- Ha az APR3-ADM2 kimenete nem működik, nem lehet aktiválni/deaktiválni a kimenetet.
- A telepítő programozhatja a kimenetet kézi deaktiválásra vagy időre. Ha kézi deaktiválásra programozták, a kimenet aktív marad, amíg nem deaktiválják. Ha időre programozták, a kimenet deaktivál,

ha az idő letelt.

**Amikor használja az APR3-ADM2 modult...**

- Néhány esetben, a telefon hangja nem elég erős, hogy megszakítsa az APR3-ADM2 hangját. Ilyenkor, várja meg a hangutasítás végét, mielőtt megadja a műveletet.
- Ha a vagyonvédelmi rendszer és az APR3-ADM2 ugyanazon a telefonszámon osztozik, a vonal megszakadhat amikor az APR3-ADM2 modult használja.

**TELEFONGOMB SZOLGÁLTATÁSOK**

---

**Törlés - [\*]**

Ha hibázott, nyomja meg a [\*] gombot a telefonon a törléshez, majd adja meg újra az információt.

**APR3-ADM2 kimenet aktiválás/deaktiválás – [#] [0]**

Az APR3-ADM2 kimenetének aktiválásához vagy deaktiválásához, nyomja meg a [#] gombot, majd a [0] gombot a telefonon.

**Vonalbontás - [#] [9]**

Amikor vonalat kíván bontani, nyomja meg a [#] gombot, majd a [9] gombot. Az APR3-ADM2

"Viszonzlátásra" üzenettel bontja a vonalat.



**Ha nem bontják a vonalat, és 2 percig nem történik művelet, az APR3-ADM2 automatikusan bontja a vonalat.**

RENDSZER ELLENŐRZŐLISTA

Telefonszám: \_\_\_\_\_

Kimenet aktivál: \_\_\_\_\_

Kimenet követi: 1 Kimenet időzítő  
1 Kézi deaktiválás

Kimenet időzítő hossz: \_\_\_\_\_ 1 mp vagy 1 perc

Hívás, vonalbontás, majd visszahívás \_\_\_\_\_ mp alatt.

Csörgésszám, mielőtt az APR3-ADM2 válaszol:

\_\_\_\_\_

Terület kiosztás:    1 1   1 2   1 3   1 4  
                             1 5   1 6   1 7   1 8



**A felhasználó belépőkódnak érvényesnek kell lennie arra a területre**

8 Digiplex EVO felhasználói útmutató

**(partícióra), melyhez hozzárendelték az APR3-ADM2 modult.**

#### APR3-ADM2 PÉLDA

---

##### **1. példa: Az APR3-ADM2 használata**

Kálmánnak vagyonvédelmi rendszere van és APR3-ADM2 van rákapcsolva otthon. Vagyonvédelmi rendszere két területből áll. Jelenleg mindkét partíció élesített és az APR3-ADM2 kimenet, mely a garázsajtó nyitóra van kötve, deaktivált. Kálmán hazafelé tart, és hatástalanítani akarja mindkét területet és kinyitni a garázsajtót. Kálmán a következőt teszi:



Először felhívja a telefonszámot, amelyre az APR3-ADM2 modult kapcsolták.



Amikor az APR3-ADM2 felveszi, a következőket mondja Kálmánnak: „Adja meg kódját.”



Kálmán beírja felhasználó belépőkódját.





Az APR3-ADM2 a következőket közli:

„Egyes terület élesítve”

„Kettes terület élesítve”

”Kimenet deaktiválva”

”Módosításhoz, adja meg a Terület számát”



Kálmán megnyomja az **[1]** gombot a telefonján, terület 1 hatástalanításához.



Az APR3-ADM2 a következőket közli:

„Egyes terület hatástalanítva”

„Kettes terület élesítve”

”Kimenet deaktiválva”

”Módosításhoz, adja meg a Terület számát”



Kálmán megnyomja az **[2]** gombot a telefonján, terület 2 hatástalanításához.



Az APR3-ADM2 a következőket közli:

„Egyes terület hatástalanítva”

„Kettes terület hatástalanítva”

”Kimenet deaktiválva”

”Módosításhoz, adja meg a Terület számát”



Kálmán megnyomja a [#] gombot, majd a [0] gombot telefonján a kimenet aktiválásához, mely kinyitja a garázsajtót.



Az APR3-ADM2 a következőket közli:  
„Kimenet aktiválva”